

## ASELSANNET PROFESYONEL GÖRÜNÜMLÜ PMR 446 TELSİZ

# A446C1

Diğer tüm PMR 446 telsizler ile görüşür

- **Lisans ücretsiz PMR Telsiz**

Lisanssız PMR 446 frekansında ücretsiz kullanım imkanı.

- **16 Ana Kanal**

PMR frekans sayısı 8'den 16'ya çıkarılmıştır.

- **10 km'ye kadar görüşme mesafesi\***

Açık alanda ve optik görüş olan yerlerde uzun görüşme mesafesi.

- **16 Kanal Hafızası**

Ön ayarlı 16 kanal hafızası seçeneği sayesinde belirlediğiniz 16 kanala hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz.

- **El Feneri**


El feneri özelliği sayesinde karanlık alanlarda fener olarak kullanabilirsiniz.

- **Çift PTT Tuşu**

Cihazın yan yüzeyinde bulunan klasik PTT tuşunun yanı sıra ön yüzeyinde ergonomik PTT tuşu.



## Özellikler Açıklama

<b>UHF Bandı</b>	UHF Ultra Yüksek Frekans aralığında çalışır.
<b>Gürültü Susturma (Squelch)</b>	Gürültü susturma özelliği sayesinde daha temiz bir ses elde edebilirsiniz.
<b>Lisans ücretsiz PMR Telsiz</b>	Lisanssız PMR 446 frekansında herhangi bir ücret ödmeden sınırsız süreyle kullanabilirsiniz.
<b>Anlaşıldı Tonu</b>	Sesi iletiildiğinde ayrıca anlaşıldı tonu (Roger Beep) gönderilmektedir.
<b>16 Ana Kanal</b>	BTK tarafından yapılan son yönetmeliğe uygun olup, PMR frekans sayısı 8'den 16'ya çıkarılmasıyla bir çok boş kanal imkanı bulunmaktadır.
<b>10 km'ye kadar görüşme mesafesi*</b>	Açık alanda ve optik görüş olan yerlerde 10 km'ye kadar görüşme imkanı sağlamakta olup, coğrafi ve diğer şartlara göre yerleşim yerlerinde sınırlı kapsama alanı yaratabilir.
<b>DCS/CTCSS Ara Kanal</b>	83 DCS ve 38 CTCSS alt kanal seçeneğini 16 ana kanalın her birinde 121 alt seçeneğini kullanabilirsiniz.
<b>El Feneri</b>	El feneri özelliği sayesinde karanlık alanlarda fener olarak kullanabilirsiniz.
<b>Harici mikrofon/hoparlör jakı</b>	Harici olarak kulaklık-mikrofon takarak konuşabilirsiniz.
<b>Kemer klipsi</b>	Paket içerisinde gelen kemer klipsi ile belinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
<b>Açma-Kapama / Ses Düğmesi</b>	Tek pot düğmesi ile cihazı açabilir ve sesi istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz.
<b>Profesyonel Ön Görünüm</b>	Profesyonel cihaz görünümü ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanım imkanı bulunmaktadır.
<b>1000 mAh Batarya</b>	1000 mAh batarya sizlere uzun süreli kullanım imkanı sunmaktadır.
<b>Kullanım Kılavuzu</b>	

## Teknik Özellikler

Frekans		Göndermeç		Almaç		Genel	
<b>Frekans Bandı</b>	UHF PMR 446,00-446,20	<b>RF Çıkış Gücü</b>	500 mW	<b>Hassasiyet</b>	≤0,25µV (12dB SINAD)	<b>Birim Ölçüleri</b>	138 mm x 56 mm x 32 mm (Batarya dahil, antenli)
<b>Kanal Sayısı</b>	16 PMR Kanalı (Yeni BTK Yönetmeliği)	<b>Modülasyon Tipi</b>	F3E	<b>Komşu Kanal Seçiciliği</b>	≥60dB	<b>Birim Ağırlığı</b>	150 gram (batarya ile birlikte)
<b>Kanal Aralığı</b>	12,50 kHz	<b>İstenmeyen Yayın</b>	≤-60dBm	<b>İstenmeyen Yayın Bastırması</b>	≤-0,2 µV	<b>Frekans Kararlılığı</b>	+/-2,5 ppm
<b>Kanallar</b>	<b>16 Kanal (MHz)</b>			<b>Gürültü</b>	≤%5	<b>Sıcaklık Aralığı</b>	-20°C — +55°C
	KN1 = 446.00625 KN2 = 446.01875 KN3 = 446.03125 KN4 = 446.04375 KN5 = 446.05625 KN6 = 446.06875 KN7 = 446.08125 KN8 = 446.09375	KN9 = 446.10625 KN10=446.11875 KN11=446.13125 KN12=446.14375 KN13=446.15625 KN14=446.16875 KN15=446.18125 KN16=446.19375			<b>Intermodülasyon</b>	50 dB	<b>Çalışma Gerilimi</b>
* Tüm ölçüler (Y x G x D)							

## Paket İçeriği:



\*Görüşme mesafesi coğrafi ve diğer şartlara göre değişiklik gösterebilir.  
\*\*Özellikler önceden bildirimde bulunmaksızın değişebilir.